

Кнопочные посты управления Для кнопок, переключателей и сигнальных ламп серии XB5 Ø 22 мм с пластиковым основанием

(1):

Количество отверстий	Цифра (●)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5



Посты управления в сборе с одной кнопкой, переключателем или переключателем с ключом (цвет корпуса светло-серый RAL 7035, цвет крышки тёмно-серый RAL 7016)

Степень защиты	IP 65 / Nema 4X и 13 / Класс II						
Размеры (мм)	Ш x В x Г		68 x 68 x 113 (макс.) (с кнопкой с грибовидной головкой Ø 40, возврат ключом)				
Установка (мм)	2 отверстия Ø 4.3, расстояние между центрами 54 мм						
Выполняемая операция			Старт или стоп				
	Надпись		На толкателе с пружинным возвратом			На держателе этикетки и этикетке под головкой	
Кол-во и тип кнопок / переключателей / переключателей с ключом			1 зел.потайная	1 красн.потайн.	1 красн.выступ.	1 2-позиц. перекл. или перекл. ключом с фикс. Черная ручка Ключ n° 455 (извл. в лев. пол.)	
№ по каталогу	НО	I	XAL D102	–	–	–	–
		Start	XAL D103	–	–	–	–
		O - I	–	–	–	XAL D134	XAL D144
	НЗ	O	–	XAL D112	XAL D115	–	–

(1) Пустые посты:

Замените ● в каталожном номере XAL K0● на необходимое количество отверстий (см. таблицу выше)



Выполняемая операция	Аварийный останов (2) (светло-серый корпус RAL 7035 с желтой крышкой RAL 1012)		
Количество и тип кнопок с грибовидной головкой	1 красная Ø 40, с возвратом поворотом		1 красная Ø 40, с возвр. ключом
Механизм блокировки	Триггерного действия (EN 418)	Стандарт	Стандарт
№ по каталогу	НЗ	–	XAL K174
	НЗ + НЗ	XAL K178F	XAL K174F
	НЗ + НО	XAL K178E	XAL K174E
	НЗ + НЗ + НО	XAL K178G	XAL K174G
			XAL K184
			XAL K184F
			XAL K184E
			XAL K184G

(2) Грибок кнопок аварийного останова соответствует стандарту МЭК/EN 60947-5-5 и Директиве механизмов 98/37/ЕС.

Грибок триггерных кнопок аварийного останова соответствует стандарту EN 418.



(1) Пустые посты:

Замените ● в каталожном номере XAL K0● на необходимое количество отверстий (см. таблицу выше)

Посты управления в сборе с 2 или 3 кнопками или 2 кнопками и 1 сигнальной лампой (цвет корпуса светло-серый RAL 7035, цвет крышки тёмно-серый RAL 7016)

Размеры (мм)	Ш x В x Г		2-кнопочные: 68 x 106 x 62; 3-кнопочные: 68 x 136 x 87					
Установка (мм)	2-кнопочные: 2 x Ø 4.3, 54 x 68 между центрами; 3-кнопочные: 2 x Ø 4.3, 54 x 98 между центрами							
Выполняемая операция			Старт-стоп		2 операции		3 операции	
	Надпись		На толкателе с пружинным возвратом					
Кол-во и тип кнопок / сигнальных ламп			1 зел.потайная	1 зеленая потайная кнопка	1 бел.потайная	1 бел.потайная	1 бел.потайная	
			1 красн.потайн.	1 красная потайная кнопка	1 чер.потайная	1 красн.потайн.	1 красная гриб.	
				1 красная сигнальная лампа со встроенным светодиодом (1)		1 чер.потайная	головка Ø 30	
				24 В пер/пост.т.	230 В пер. тока		1 чер.потайная	1 чер.потайная
№ по каталогу	НО + НЗ	I - O	XAL D213	XAL D363B	XAL D363M	–	–	–
		Start - Stop	XAL D215	–	–	–	–	–
		HO + HO	↕	–	–	–	XAL D222	–
		HO + НЗ + НО	↑ O ↓	–	–	–	–	XAL D324

Дополнительные принадлежности	Стандартные блок-контакты		Свет. блоки со встроен. красным светодиодом	
Описание	НО контакт	НЗ контакт	24 В пер/пост. тока	230 В пер.тока
№ по каталогу	ZEN L1111	ZEN L1121	ZAL VB4	ZAL VM4